

[illegible]

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж кабельных конструкций				
3		Монтаж короба с крышкой ТА-GN 25x30 L=2м арт. 00323	м/шт.	64/32	130-23-ЭО2 л.2	
4		Монтаж лотка проволочного ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ, L=3 м арт. 227134	м/шт.	351/117	130-23-ЭО2 л.2	
5		Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкой с протяжкой, 25м, цвет серый арт. 9192525 скобой металлической двухлапковой СМД-П 25-26 (Fortisflex), арт. 62984	м	800	130-23-ЭО2 л.2	
6		Монтаж коробки распределительной 150x110x70 IP55 арт. 54000	шт.	100	130-23-ЭО2 л.2	
		Монтаж кабельных изделий				
7		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож				
7.1		сеч. 4x6 мм ²	м/кг	30/12,81		3 м с отм. +6,000 м на отм. +9,000 м; 16 м в лотке за потолком на отм. +2,800 м; 11 м в трубе гофр. за потолком на отм. +2,800 м;
7.2		сеч. 3x2,5 мм ²	м/кг	800/150,4		400 м в лотке за потолком на отм. +2,800 м; 346 м в трубе гофр. за потолком на отм. +2,800 м; 54 м спуски к переключателям с отм. +2,800 м на отм. +0,800 м
		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож				
8		сеч. 3x2,5 мм ²	м/кг	260/100,1		190 м в лотке за потолком на отм. +2,800 м; 50 м в трубе гофр. за потолком на отм. +2,800 м; 20 м спуски к переключателям с отм. +2,800 м на отм. +0,800 м

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

		Монтаж электроустановочных изделий				
9		Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки, одноклавишного, ~220В, 10А, IP20	шт.	14	130-23-ЭО2 л.2	
10		Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки, одноклавишного, ~220В, 10А, IP54	шт.	9	130-23-ЭО2 л.2	
11		Монтаж переключателя проходного ОП Этюд 1-кл. для открытой установки, IP20, 10А, 250В, ВА10-004В	шт.	10	130-23-ЭО2 л.2	
12		Монтаж переключателя Aling-conel одноклавишного перекрестного, 254.1А	шт.	4	130-23-ЭО2 л.2	
13		Монтаж розетки силовой 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2мод., цвет белый арт. 45005	шт.	38	130-23-ЭО2 л.2	
		Монтаж светотехнического оборудования				
14		Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 К 595х595х50 мм IP40 с рассеивателем опал арт. V1-A0-0LL70-01OP0-4002040	шт.	78	130-23-ЭО2 л.2	
15		Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 К 595х595х50 мм IP40 с рассеивателем опал EM 1h арт. V1-A0-0LL70-01OPA-4002040	шт.	15	130-23-ЭО2 л.2	
16		Монтаж светодиодного светильника VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190х70 мм 25 Вт 4000 К IP54 RAL9010 белый матовый арт. V1-R0-00083-10000-4402540	шт.	41	130-23-ЭО2 л.2	
17		Монтаж светодиодного светильника VARTON ЖКХ Круг 10 Вт IP65 185х70 мм антивандальный 4000 К 1/10 арт. V1-U0-00005-21000-6501040	шт.	3	130-23-ЭО2 л.2	
Примечания: Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве. Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства отсутствуют загромождающие предметы.						
						130-23-ЭО2.ВР
			Изм.	Кол.уч	Лист	
			№ док.	Подп.	Дата	Лист
						3