


Согласовано			№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов				
			1	2	3	4	5	6	7				
					Монтаж низковольтного оборудования								
			1		Монтаж щита распределительного ЩРО навесного исполнения, с одним вводом на 63А, в составе:	компл.	1						
			1.1		выключатель автоматический ВА47-100- ЗС63-УХЛЗ 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С	шт.	1						
			1.2		выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, Iном=16 А, IΔ=30 мА, х-ка С	шт.	3						
			1.3		выключатель автоматический ВА47-100- 1С10-УХЛЗ 1р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С	шт.	14						
			2		Монтаж щита распределительного ЩАО навесного исполнения, с одним вводом на 63А, в составе:		1						
			2.1		выключатель автоматический ВА47-100- ЗС63-УХЛЗ 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С	шт.	1						
2.2		выключатель автоматический ВА47-100- 1С10-УХЛЗ 1р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С	шт.	3									
Взам. инв. №			3		Монтаж панели ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения, с двумя вводами на 25А, в составе:	компл.	1						
			3.1		АВР, Iном=25 А	компл.	1						
			3.2		выключатель автоматический трехполюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка С	шт.	1						
Подп. и дата									130-23-ЭО2.ВР				
									«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт».				
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АБК. Электрическое освещение		Стадия	Лист	Листов
			Разраб.		Гапов						Р	1	3
			Пров.		Ильичев								
									Ведомость объемов работ		ООО НПП «ОВИСТ»		
			Н. контр.		Зайчиков								

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
3.3		выключатель автоматический однополюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка С	шт.	6		
		Монтаж кабельных изделий				
1		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож				
		сеч. 5х6 мм ²	м/кг	30/20,55		
		сеч. 3х2,5 мм ²	м/кг	800/236,1		
2		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож				
		сеч. 5х6 мм ²	м/кг	270/227,34		
		сеч. 3х2,5 мм ²	м/кг	300/115,5		
		Монтаж светотехнического оборудования				
1		Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 К 595х595х50 мм IP40 с рассеивателем опал арт. V1-A0-0LL70-01OP0-4002040	шт.	78		
2		Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 К 595х595х50 мм IP40 с рассеивателем опал EM 1h арт. V1-A0-0LL70-01OPА-4002040	шт.	15		
3		Монтаж светодиодного светильника VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190х70 мм 25 Вт 4000 К IP54 RAL9010 белый матовый арт. V1-R0-00083-10000-4402540	шт.	41		
4		Монтаж светодиодного светильника VARTON ЖКХ Круг 10 Вт IP65 185х70 мм	шт.	3		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
				Подп.	Дата	
130-23-ЭО2.ВР						Лист
						2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]