

Перечень оборудования

№ по плану	Наименование
1	Печь электрическая ПКС-12/20/12-1100-ГДЭ-ВГЭ с выкатным подом
2	Печь термическая закалочная № 1203 (газовая)
3	Печь термическая отпускная № 1120 (газовая)
4	Пресс Бринелля
5	Пресс Бринелля
6	Заточной станок

1. Металлические части, которые могут оказаться под напряжением, заземлить.
2. Проектируемую шину заземления (полоса стальная 25×3мм) проложить по стене на отст. +0,3м от пола.
3. Крепление шины заземления к стене выполнить дюбелями с шурупом.
Крепление заземляющих проводников к полу выполнить дюбель-гвоздями 6×40мм.
4. Соединение между собой отдельных элементов заземляющих проводников, а также соединение шины заземления с металлоконструкциями колонн выполнить сваркой по ГОСТ 5264-80.

Позиц. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	3 ГОСТ 19903-74 Шина 25х3мм. Лист 20 ГОСТ 1577-93	30м	20кг
	Дюбель-гвоздь 6х40мм.	75	
	Дюбель 6х30мм.	20	
	Шуруп (саморез) 4х40мм.	20	

				25-006.000 Э8			
Изм/лист	№ докум	Подп	Дата	КПЦ-1 (участок № 2). Термическое отделение. Установка электрической печи с выкатным подом мод. ПКС-12/20/12-1100-ПДЭ-ПВЗ.	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Вигирич						
Проб							
Т.контр					Лист	Листов	1
Нач.цеха					АО "Коломенский завод" ОПНО		
Н.контр	Галонский						
Учтб	Костомалов						
				Заземление.			

Формат