

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Источник питания

Распределительный пункт:
номер; тип; установленная и
расчётная мощность, кВт.

Аппарат на вводе:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя, А

Аппарат на линии

Выключатель автоматический или
предохранитель:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя или плавкой
вставки, А

Пускатель магнитный (устройство
защитного отключения или другие
аппараты):
номер; тип; номинальный ток,
ток нагревательного элемента
(ток расцепителя), А

Потребитель

Условное обозначение на плане

Наименование потребителя,
назначение линии

Установленная мощность, кВт

Коэффициент мощности

Расчетный ток, А

Кабель

Номер группы

Марка, напряжение

Число и сечение жил

Длина, м

ВРУ-3

3L
N
PE

QF
25A

ШО-22

Ввод питания от ВРУ-3 (Офисы), РП1
N3оф.1-2
(1331-К-ЭМ л.4)

ВН-102
32 А

A,B,C

N
PE

A QF1
BA-103
B 10

B QF2
BA-103
B 10

C QF3
BA-103
B 10

A QF4
BA-103
B 10

B QF5
BA-103
B 10

C QF6
BA-103
B 16

A QF7
BA-103
B 16

	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Резерв	Резерв
	0,49	0,7	0,47	1,56	2		
	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
	2,34	3,35	2,25	7,46	9,57		
	O22.1	O22.2	O22.3	O22.4	O22.5		
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF		
	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5		
	57	55	60	108	93		

СТИ

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

Согласовано

343G/2024-ТД-ЭОМ

Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Николич

04.25

ГАП

Радойкович

04.25

Принципиальная однолинейная схема ШО-22

Стадия

Лист

Листов

Р

19

СТИ

Формат АЗК