

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Источник питания

Распределительный пункт:
номер; тип; установленная и
расчётная мощность, кВт.

Аппарат на вводе:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя, А

Аппарат на линии

Выключатель автоматический или
предохранитель:
номер; тип; номинальный ток,
ток расцепителя или плавкой
вставки, А

Пускатель магнитный (устройство
защитного отключения или другие
аппараты):
номер; тип; номинальный ток,
ток нагревательного элемента
(ток расцепителя), А

Потребитель

Условное обозначение на плане

Наименование потребителя,
назначение линии

Установленная мощность, кВт

Коэффициент мощности

Расчетный ток, А

Номер группы

Марка, напряжение

Число и сечение жил

Длина, м

Кабель

ВРУ-3

3L
N
PE

QF
20A

ЩО-23

Ввод питания от ВРУ-3 (Офисы), РП2
N3оф.2.11
(1331-К-ЭМ л.4)

ВН-102
32 А

A,B,C

A QF1
BA-103
B 10

B QF2
BA-103
B 10

C QF3
BA-103
B 10

A QF4
BA-103
B 10

B QF5
BA-103
B 10

C QF6
BA-103
B 16

A QF7
BA-103
B 16

	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Резерв	Резерв
	0,49	0,7	0,47	1,56	2		
	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
	2,34	3,35	2,25	7,46	9,57		
	O23.1	O23.2	O23.3	O23.4	O23.5		
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF		
	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5		
	57	55	60	108	93		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"

107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

343G/2024-ТД-ЭОМ

Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

ГАП

Николич

Радойкович

05.25

05.25

Принципиальная однолинейная схема ЩО-23

Стадия

Лист

Листов

Р

20

Формат АЗК